
Note 2


Ekstra døråbning ved hjælp af trådløs sender.




Controlleren er fabriksindstillet til at bruge ÉN ekstra trådløs sender. Så skal du bare "Plug and play"
Placer sensoren og reflektoren på samme måde, som du ser i nedenfor

Hvordan gør man:


1) Placer dobl. sensoren på den valgte side af døren, ca. 140 cm over gulv.




2) Når sensoren er monteret, så placer reflektoren på den anden side af døren, så den reflekterer mest muligt.




3) Afstanden mellem sensoren og reflektor må ikke overstige 6 meter.




4) Reflektoren skal placeres vinkelret på lys strålen fra sensor enheden, så ledes at lyset bliver reflekteret korrekt.



5) Åben dækslet på bagsiden af kontrol boksen, og forbind sensorerne.




6) Monter terminalerne og antenne. (BEMÆRK at ledningerne er monteret til en højre side dør)



+12 Volt = RØD
GND = BLÅ
INPUT 1B = BRUN
INPUT 1A = GUL

7) På fronten af sensoren, er en LED der lyser gult, når der er maksimalt lys reflekteret.




Tjek begge gule LED på sensoren

Grøn LED = Power

8) Ved at bevæge reflektoren op/ned og højre/venstre, findes det sted hvor lyset er maksimalt ved sensoren.

Placer reflektoren i centrum af området



Bemærk! Person registrering er baseret på simpel sensor teknologi. Erfaring har vist at opførsel og forsøg på "snyd", samt f.eks. svingende tasker båret forbi systemet, kan skabe uønsket afvigelser i sensorens registrering af personer. Så derfor er systemets op og ned tælling kun at betragte som en vejledning og må ikke betragtes som en eksakt indikation for det aktuelle antal af personer tilstede.