

PHILIPS

Startsæt: 3 x E27 pærer
(1100lm) + Dimmer switch

Hue White ambiance

Op til 1100 lumen*

Varmt til køligt hvidt lys

Hue Bridge medfølger

Dimmer switch medfølger



8719514291232



Enkel og intelligent belysning


Nyd de afslappende og energigivende scener eller skab dine egne rutiner direkte fra æsken med Hue White ambiance E27 startsæt. Indeholder en Hue Bridge, tre intelligente pærer, som giver et komplet spektrum af hvidt lyst, og en Dimmer switch.

Ubegrænsede muligheder

- Styr lyset med din stemme
- Kom i den rette stemning med varmt til køligt hvidt intelligent lys
- Intelligent lysstyring, når du ikke er hjemme
- Få den rigtige intelligente belysning til hverdagens opgaver
- Hue Bridge – home automation-centralen i dit intelligente hjem
- Styr lyset med det samme
- Nem, trådløs installation

Vigtigste nyheder

Styr lyset med din stemme



Philips Hue virker sammen med Amazon Alexa, Apple HomeKit og Google Home, så du kan styre dit lys med din stemme. Tænd og sluk dit lys. Dæmp det til den ønskede lysstyrke for at få den perfekte stemning. Du kan endda gengive forudindstillede scener, ændre farver og meget mere – alt sammen uden at løfte en finger.

Kom i den rette stemning



Brug de mere end 50.000 nuancer af varmt til køligt hvidt lys til at skabe den rette stemning til arbejde, spil eller afslapning – uanset hvornår på dagen det er. Kom godt i gang med dagen med køligt, energifyldt hvidt lys, eller slap af om aftenen med gyldne nuancer.

Styr lyset, når du ikke er hjemme



Philips Hue appen giver dig fuld kontrol over lyset, uanset om du er hjemme eller ej. Via appen kan du tænde og slukke lyset i din bolig, så den altid er oplyst på den ønskede måde.

Intelligent lys til hverdagens opgaver



Gør hverdagen lettere med fire forindstillede lystemaer, der er udviklet specielt til hverdagens opgaver. To temaer i kølige nuancer, Energize og Concentrate, hjælper dig med at komme i gang om morgenen og bevare fokus, mens de varmere temaer Read og Relax hjælper dig med at nyde en god bog med ro i sindet.

Hue Bridge



Hue Bridgen er et vigtig komponent i et personligt Philips Hue intelligent belysningssystem. Det er hjernen bag systemet, der kommunikerer med både dine intelligente lyskilder og Hue appen for at sikre, at det hele fungerer sammen. Den giver også mulighed for automatisering såsom planlægningsrutiner og timere.

Styr lyset med det samme



Få øjeblikkelig kontrol over din intelligente belysning fra Philips Hue med en Hue dimmer switch. Med ét tryk på en knap kan du styre lyset i hele dit hus. Dæmp eller oplys rummene, tænd og sluk for lyset eller skift mellem belysningsscener.

Nem, trådløs installation

Den batteridrevne og trådløse Hue dimmer switch kan monteres overalt med det medfølgende selvklæbende tape. Fjern kontakten fra dens vægplade og brug den som en fjernbetjening eller sæt den på enhver magnetisk overflade.

Specifikationer

Mål for pære

- Mål (B x H x D): 60x110

Miljø

- Driftsmæssig luftfugtighed: 5 % <H<95 % (danner ikke kondens)
- Driftsmæssig temperatur: -20 °C til 45 °C

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med Hue app og switch: Ja

Garanti

- 2 år: Ja

Emballagemål og -vægt

- Nettovægt: 0,549 kg

Strømforbrug

- Energimærke (EEL): F

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Lysstyrke ved 4000 K: 1.055 lm
- Vægt: 72
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysstyrke ved 2700 K: 806 lm
- EPREL-registreringsnummer: 406.179

Bridge

- Frekvensbånd: 2400-2483.5 MHz
- Højde: 26 mm
- Maks. antal tilbehørsdele: 12
- Maks. antal pærer: 50
- Strømadapter: 100-240 V AC/ 50-60 Hz
- Strømforbrug: 250mA max

Pæren

- Referencekontrolindstilling*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Lysstyrke: 1.100
- Farvetemperatur: 2200-6500K + 16 million colors
- Diameter: 60 mm
- Fatning: E27
- Formfaktor: A60
- Højde: 109 mm
- Indgående spænding: 220V-240V
- Levetid: 25.000 t
- Lysudbytte: Varmt til køligt hvidt lys
- Lysudbytte: 1100 lm
- Maks. strømforbrug ved drift: 8 W
- Maks. strømforbrug ved standby: 0.5 W
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Strømfaktor: 0.5
- Normeret levetid: 25.000 t
- Kan opgraderes via software: Ja
- Opstart: Øjeblikkelig 100 % lyseffekt
- Wattforbrug: 8 W
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth og Zigbee
- Kan opgraderes via software: Ved tilslutning til Bluetooth appen eller Hue Bridge

Kontakten

- Batterier inkluderet: yes
- Frekvensbånd: 2400–2483,5 MHz
- IP-klassificering: 20
- Levetid: 50.000 clicks
- Maks. antal lyskilder pr. kontakt: 10, hvis de ikke er sluttet til Hue bridge
- Minimum batterilevetid: 2 år
- Monteringsmuligheder: Fritstående, Væg
- Specielle funktioner: Ikke relevant
- Kontaktens dybde: 11 mm
- Kontaktens højde: 92 mm
- Kontaktens bredde: 35 mm
- Vægpladedybde: 6 mm
- Vægpladehøjde: 76 mm
- Vægpladebredde: 70 mm
- Vægt, inkl. vægplade: 67 g
- Kontaktens vægt: 37 g

Hvad følger med?

- Bridge: 1
- Netværkskabel: 1
- Hue pærer: 3
- Hue Dimmer switch: 1
- Strømadapter: 1

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- HomeKit-kompatibel: Yes
- Philips Hue app: IOS 14 og nyere, Android 10.0 og nyere
- Stemmestyring: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (Via Hue Bridge), Microsoft Cortana (Via Hue Bridge)

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514291232
- Bruttovægt: 1,010 kg
- Højde: 14,000 cm
- Længde: 17,600 cm
- Bredde: 21,900 cm
- Materiale nummer (12NC): 929002468403



Udgivelsesdato:
2023-05-09
Version: 0.389

© 2023 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com