

DATABLAD

Broadband Amplifiers CATV/SMATV

IFA forstærker med 2 udgange og 5-65 MHz

Art. Number 339313



IFA 313 - 20dB forstærker med 2 udgange og 5-65 MHz returvej

En kabel-tv forstærker med lav kanaltæthed distribuerer et begrænset antal kraftige signaler til dit hjem. På trods af deres høje ydeevne og effektive afskærmning, er TRIAX IFA-forstærkere omkostningseffektive og hurtige at montere hvor som helst inden døre. Ideel til forskellige typer MATV / SMATV-løsninger. De 2 udgange er udstyret med automatisk terminerede F-hun stik.

Technical Specifications

Bestillingsinformation

EAN Nummer 5702663393134

Egenskaber

Udgangsniveau IMD 2, EN 50083-3 101.0 dB μ V
 Udgangsniveau IMD 3, EN 50083-5 108.0 dB μ V
 Linearitet - retur $\pm$ 1.0 dB
 Type Forstærker - indendørs

Frekvensområde

Frekvensområde 87...862 MHz
 Frekvensområde RETUR 5...65 MHz

Forstærkning

Støjtal < 6.0 (typ. 4.0) dB
 Forstærkning 0...20 dB

Tab

Equalization 0...18

Technical Specifications

Dæmping - justerbar 5...20 dB

Gennemgangs tab retur 5.0 dB

Refleksionsdæmpning

Refleksionsdæmpning 10 dB

Elektriske data

Linearitet ± 1.5 dB

Impedans 75 Ω

Generelle specifikationer

AC Driftsspænding 100...240 VAC

Effektforbrug (typ.) 1.5 W

Connector

Indgangsconnector F female

Antal udgange 2

Udgangsconnector F female 75 ohms auto-terminated

Antal indgange 1

Mekaniske data

Produkt Dybde 61 mm

Produkt Bredde 118 mm

Produkt Højde 44 mm

Pakkedybde 1,200 m

Nettovægt 0,299 kg

Pakkebredde 0,900 m

Pakkehøjde 0,450 m

Pakkerumfang 0,486 m³

Totalvægt 0,336 kg

Taravægt 0,037 kg