

# 97 33 01

## KNIPEX MultiCrimp® Crimptang med skiftemagasin og 3 crimpprofiler



- Kun ét værktøj til de almindeligste crimpanvendelser
- Hurtig og nem udskiftning af crimpsatsene uden brug af ekstra værktøj
- Sikker og beskyttet opbevaring af skifteindsatserne i et rundt magasin
- Komfortabel, stærk crimptang i professionel kvalitet
- Sikre crimpresultater som ved fast monterede crimpsats
- Vedblivende høj crimpkvalitet pga. præcisionsprofiler og tvangsspærre med trin (kan låses op)
- Krom-Vanadium-elektrostål i specialkvalitet, oliehardt
- Rundt magasin: kunststof, glasfiberarmeret
- Crimptang med rundt magasin og tre skifteindsatser til uisolerede, åbne stikforbindere (4,8 + 6,3 mm stikbredde) fra 0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>; isolerede kabelsko, stikforbindere + stødforbindere fra 0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup> og isolerede + uisolerede kabeltyller fra 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup>

Den plads-, udgifts- og vægtssparende crimptang til installations- og reparationsarbejder. Nu behøver installatøren kun ét værktøj i stedet for fem som hidtil.

|                                                   |                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-nr.</b>                                | 97 33 01                                                  |
| <b>EAN</b>                                        | 4003773066927                                             |
| <b>Tang</b>                                       | bruneret                                                  |
| <b>Greb</b>                                       | med flerkomponent-håndtag                                 |
| <b>Anvendelse</b>                                 | uisolerede, åbne stikforbindere (4,8 + 6,3 mm stikbredde) |
|                                                   | isolerede kabelsko, stikforbindere + stødforbindere       |
|                                                   | kabeltyller                                               |
| <b>Kapacitet kvadratmillimeter mm<sup>2</sup></b> | 0,5 - 6,0                                                 |
|                                                   | 0,5 - 6,0 mm <sup>2</sup>                                 |
|                                                   | 0,25 - 6,0 mm <sup>2</sup>                                |
| <b>Antallet af bakker</b>                         | 3                                                         |
|                                                   | 3                                                         |
|                                                   | 5                                                         |
| <b>AWG</b>                                        | 20 - 10                                                   |
|                                                   | 20 - 10                                                   |
|                                                   | 23 - 10                                                   |
| <b>Længde mm</b>                                  | 250                                                       |
| <b>vægt netto g</b>                               | 770                                                       |



Skifteposition: Udklapning af service-grebet for parallel kæbestilling



Udskiftning af crimpsats: Magasinpositionen låses op, crimpsatsen i tangen tages ud



Service-grebet klappes ind, og tangen trykkes igennem – klar til næste arbejdsopgave



Magasin til crimpsats kan bæres i bæltet



Crimpsatserne er let synligt markeret med piktogrammer

Forbehold mod tekniske ændring og fejl



#### Tilbehør

| Artikel-nr. | EAN           |                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97 39 05    | 4003773070078 | Crimpindsats til uisolerede, åbne stikforbindere (4,8 + 6,3 mm stikbredde)                                                                                            |
| 97 39 06    | 4003773070085 | Crimpindsats til isolerede kabelsko, stikforbindere + stødforbindere                                                                                                  |
| 97 39 08    | 4003773070092 | Crimpindsats til isolerede + uisolerede kabeltyller                                                                                                                   |
| 97 39 09    | 4003773077763 | Crimpindsats til isolerede + uisolerede kabeltyller                                                                                                                   |
| 97 39 13    | 4003773070108 | Crimpindsats til uisolerede klemme-, rør- og pressekabelsko iht. DIN 46234 og DIN 46235 samt uisolerede klemme-, stød- og presseforbinder iht. DIN 46341 og DIN 46267 |
| 97 39 13 A  | 4003773077770 | Crimpindsats til uisolerede klemme-, rør- og pressekabelsko iht. DIN 46234 og DIN 46235 samt uisolerede klemme-, stød- og presseforbinder iht. DIN 46341 og DIN 46267 |
| 97 39 30    | 4003773070115 | Crimpindsats til uisolerede presseforbindere iht. DIN 46267                                                                                                           |
| 97 39 90    | 4003773070061 | Skiftemagasin tom                                                                                                                                                     |