



BR-beslag og EW-beskyttelsesgitre

Tilbehør til PIR-sensor PD-2200, PD-2400, PD-2210HF samt PD-22LF

Serien af universalbeslagene til PIR-sensorer kaldes BR.

I nogle tilfælde vil det lette monteringen af PIR-sensoren hvis du benytter et universalbeslag.

BR-1: Justérbart vægbeslag vertikalt med 30° og horisontalt med 45°. Dette beslag bør ikke benyttes til hjørne montering.

BR-2: Som BR-1 men inklusive hjørnebeslag. Beslaget er velegnet ved behov for at kipe PIR-sensoren op eller ned. I disse tilfælde bør du overveje at bruge linse 51 i PIR-sensoren.

BR-3: Justerbart beslag for loftmontage. Kan justeres op til 30° vertikalt og 45° horisontalt. Beslaget består af BR-1 samt loftbeslag.



Serien af beskyttelsesgitre til PIR-sensorer kaldes EW.

Disse gitre kan bruges til at montere PIR-sensoren med. De er velegnede at bruge i udsatte miljøer fx. i gymnastik eller idrætshaller.

EW-G1: Kraftigt metalgitter for vægmontage.

EW-G2: Kraftigt metalgitter for hjørnemontage.



EW-G1



EW-G2

Tekniske specifikationer

Vare	Best nr.	EI-nr.	Materiale:	Mål (H x B x D):	Vægt:
BR-1	836-13085	8824500704	plastmateriale	50 x 38 x 28 mm	30 gr.
BR-2	836-13086	8824500050	plastmateriale	54 x 52 x 42 mm	42 gr.
BR-3	836-13087	8824500063	plastmateriale	110 x 51 x 76 mm	62 gr.
EW-G1:836-13038			8824500665	hvid lak. metal 128 x 118 x 58 mm	200 gr.
EW-G2:836-13039			8824500678	hvid lak. metal 185 x 127 x 100 mm	225 gr.