



Roshni 1992 og SEC03 er universallydgivere. Med deres kompakte og elegante design kan de anvendes i alle former for alarmsystemer.

Lydgiverne har et bredt spændingsområde (9-28 VDC), hvilket gør dem velegnede i alarmsystemer, som f.eks.:

BRAND - TYVERI - GAS - VARSLING

SEC03 er som standard udstyret med sabotagekontakt og har 3 forskellige lydsignaler.

Roshni 1992 har som standard 24 forskellige lydsignaler, som programmeres via DIP-switches. Den kan også leveres som 230 VAC udgave.

Lydgiverne leveres sammen med lav sokkel og O-ring af gummi. De fås i både rød og hvid udgave. Høj sokkel muliggør kabelindføring i siden af soklen. Den høje sokkel er ekstraudstyr.

Universallydgiverne er lige velegnede til montering på væg og loft. Da de er vejrbeskyttende og elektronikken er vandtæt indkapslet, kan de også anvendes udendørs.

Roshni 1992 kan, ved hjælp af en ekstra leder, udsende to forskellige lydsignaler.

Flere **Roshni 1992** lydgivere koblet sammen i samme system, synkroniseres automatisk.

FACILITETER

- Høj lydstyrke
- Justérbar lydstyrke (via potentiometer)
- Lavt strømforbrug
- Både til indendørs og udendørs montage
- Vandtæt (IP65) - har indkapslet elektronik
- Tåler også frost
- Kompakt og elegant design
- Automatisk synkronisering ved montering af flere 1992 lydgivere i samme system
- 24 forskellige lydsignaler (Roshni 1992) via DIP-switches
- Monteret med sabotagekontakt (SEC03)
- Hus af ABS plast

TEKNISKE DATA

Forsyningsspænding:	12 VDC / 24 VDC
Spændingsinterval:	9 til 28 VDC
Strømforbrug:	max. 18 mA (12 VDC) max. 30 mA (24 VDC)
Startstrøm:	30 mA i 2 ms
Starttid:	1,5 ms
Lydstyrke:	Variabel 10 til 112 dBA
Temperaturområde:	÷40° C til +80°C
Tæthed:	IP 65
Mål incl. lav sokkel (Ø x h)	92 x 75 mm
Vægt:	290 gram

Farve

Best.nr.: EAN-nr.:

08110	5703360081102
08120	5703360081201
08130	5703360081300
08140	5703350081409
45003	5703360080038
08470	5703360084707
08480	5703360084806

Hvid eller Rød

Beskrivelse

Roshni 1992 12 VDC Hvid
Roshni 1992 R 12 VDC Rød
Roshni 1992-220 Hvid
Roshni 1992-220R Rød
SEC03
Høj sokkel hvid
Høj sokkel rød

MÅLSKITSE

