

M18 FBJS-0X | M18 FUEL™ stiksav



- Milwaukee® bygget kulfri POWERSTATE™ motor for hurtigere snit, længere levetid og op til 32 m i 19 mm OSB (på ét 5.0 Ah batteri).
- REDLINK PLUS™ elektronik giver avanceret digital overbelastningsbeskyttelse for både batteri og værktøj, samt forbedrer værktøjets ydeevne under belastning.
- REDLITHIUM-ION™ batteriet REDLITHIUM-ION™ batteriet er ekstremt solidt konstrueret, med elektronik uden hukommelseffekt og længere driftstid over batteriets levetid.
- Milwaukee® patenteret FIXTEC-klingeskift uden brug af værktøj/nøgle.
- 5-trins pendulfunktion for hurtigere snit.
- Afbryderen er tilgængelig uanset arbejdsstilling (over- eller underhåndsgreb).
- 6-trins hastighedskontrol med blød opstart og automatisk opjustering til fuld hastighed når belastning registreres.

	M18 FBJS-0X
Antal batterier	0
Batteritype	Li-ion
Geringskapacitet (°)	45
Lader medfølger	—
Maks. skærekapacitet i aluminium (mm)	19
Maks. skærekapacitet i stål (mm)	10
Maks. skærekapacitet i træ (mm)	100
Pendulfunktion	Ja
Pendulindstillinger	4
Slaglængde (mm)	25
Slagtal, ubelastet (slag/min)	800 - 3500
Spænding (V)	18
Standardudstyr	1 x klinge, støvudsug-adapter, støvcover, skærm, blød sko